

Havarieumschaltung



UNITECH HAV-16/4

- Überwachung von maximal 16 Verstärkern
- Kompakte Bauweise
- potentialfreier Störmeldekontakt

Technische Daten

Verstärker Eingänge:	0 dB, XLR symmetrisch
Verstärker Ausgänge:	0 dB, oder -3dB, XLR symetrisch
Lautsprecher Eingänge:	abnehmbares schraubbares Anschlussfeld
Lautsprecher Ausgänge:	abnehmbares schraubbares Anschlussfeld
Notstrom:	24V DC
Pilottone:	einstellbar 25 bis 40 kHz
Einsteller:	1x Schaltschwelle, 1x Frequenz Pilottone, 1x Amplitude Pilottone
Maße:	44 x 428 x 290 mm
Gewicht:	6,5 kg

Gerätebeschreibung

An die Havarieumschaltung HAV-16/4 können maximal 4 Verstärker und 1 Havarieverstärker angeschlossen werden. Im Auslieferungszustand ist das Gerät für die Überwachung von 3 Verstärkern ausgelegt und kann durch den Einbausatz HAV-1 auf 4 Verstärker aufgerüstet werden. Bei Bedarf können bis zu 4 Geräte hintereinander geschaltet werden und dadurch 16 Verstärker auf 4 Havarieverstärker verteilt werden. Bei Fehlererkennung wird automatisch auf den Havarieverstärker umgeschaltet und ein potentialfreier Kontakt, für weitere Fehlermeldungen geschlossen.

Anschlüsse



Rückseite